

Temperatursensoren

AD590

Der [AD590](#) ist eine integrierte Schaltung, die unabhängig von der Versorgungsspannung einen Strom fließen lässt, der proportional zu seiner lokalen Temperatur ist. Die Schaltung ist so kalibriert, dass der Strom in μA gerade die Temperatur in Kelvin angibt.

Der Messbereich des Sensors liegt zwischen $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $150\text{ }^{\circ}\text{C}$. In diesem Bereich ist der Fehler wegen Abweichung von der Linearität kleiner als 5 K. Die Wiederholbarkeit und die Langzeitdrift sind kleiner als 0.1 K.

Das Preisschild für den AD590 liegt bei etwa 10 €. In der Version für höhere Genauigkeit, kostet er noch deutlich mehr.

NTC-Widerstand

Das Kürzel “NTC” steht für Negative Temperature Coefficient. Im Gegensatz zu dem meisten anderen Materialien nimmt bei ihnen der elektrische Widerstand mit steigender Temperatur ab. Typischerweise bestehen sie aus einem Halbleiter, bei dem sich mit steigender Temperatur immer mehr Elektronen im Leitungsband aufhalten.

Der große Vorteil von NTC-Widerständen liegt im starken Zusammenhang zwischen Temperatur und Widerstand. Dadurch ist es ohne großen Aufwand möglich Temperaturschwankungen im Bereich von mK zu messen. Dabei ist zu beachten, dass dies keine absolute Genauigkeit darstellt. Über lange Zeiträume von einigen Wochen und Monaten hinweg macht der Widerstand von NTCs eine Drift durch Alterung durch. Der genaue Betrag ist abhängig vom Typ und der Temperatur, bei der er gelagert wird. Er liegt unter ungünstigen Umständen im einstelligen Prozentbereich. Für den [EPCOS B57861S](#) ist die Drift in 10000 Stunden unter 70°C im mit kleiner als 2% spezifiziert.

Der Widerstand eines NTC hängt exponentiell vom Kehrwert der Temperatur ab:

$$R(T) = R_r \cdot \exp\left(\frac{\beta}{T}\right)$$

Temp. (°C)	Pt100 (Ω)	Pt1000 (Ω)	NTC-10k (Ω)
-200	18.5	185	
-195	20.7	207	
-194	21.1	211	
-190	22.8	228	
-185	25.0	250	
-180	27.1	271	
-175	29.2	292	
-170	31.3	313	
-165	33.4	334	
-160	35.5	355	
-155	37.6	376	
-150	39.7	397	
-145	41.7	417	
-140	43.8	438	
-135	45.9	459	
-130	47.9	479	
-125	50.0	500	
-120	52.0	520	
-115	54.1	541	
-110	56.1	561	
-105	58.2	582	
-100	60.2	602	
-95	62.2	622	
-90	64.3	643	
-85	66.3	663	

$-1/T_r)$
wobei R_r der nominelle Widerstand bei der Temperatur T_r und β ein vom Typ abhängiger Parameter ist.

Der 10k NTC von EPCOS, Typ B57861S103F40 hat $\beta=3988$

Die Formel passend für das calc-Tool:

Rr=10000; Tr=273.15+25;
T=273.15+26; b=3988; exp(b*(1/T - 1/Tr)) *Rr

Faustregel für einen 10k-NTC bei Raumtemperatur: 440 Ohm/K, oder 4.4% pro Kelvin. Das entspricht einem Temperaturkoeffizienter von 4.4e4 ppm/K Bei einer Messbrücke über 10V und einer 1:1 Differenz-Verstärkung macht das 10 mV/K, oder auch 10 µV/mK. Das ist viel im Vergleich zu dem Signal, dass man von einem PT100 oder erwarten kann. Dennoch bedeutet es, dass im Regelkreis eine große Verstärkung nötig ist und eine Messung von mK anfällig gegen elektromagnetische Einstreuungen ist.

Mehr und vor allem allgemeine Info gibts bei [Wikipedia](#)

Temp. (°C)	Pt100 (Ω)	Pt1000 (Ω)	NTC-10k (Ω)
-80	68.3	683	
-75	70.3	703	8.5e6
-70	72.3	723	5.2e6
-65	74.3	743	3.2e6
-60	76.3	763	2.1e6
-55	78.3	783	1.3e6
-50	80.3	803	896e3
-45	82,29	822,9	606e3
-40	84,27	842,7	416e3
-35	86,25	862,5	291e3
-30	88,22	882,2	206e3
-25	90,19	901,9	148e3
-20	92,16	921,6	108e3
-15	94,12	941,2	79.5e3
-10	96,09	960,9	59.2e3
-5	98,04	980,4	44.7e3
0	100,00	1000,0	34.0e3
5	101,95	1019,5	26.2e3
10	103,90	1039,0	20.3e3
15	105,85	1058,5	15.9e3
20	107,79	1077,9	12.6e3
25	109,73	1097,3	10.0e3
30	111,67	1116,7	8.02e3
35	113,61	1136,1	6.48e3
40	115,54	1155,4	5.27e3
45	117,47	1174,7	4.31e3
50	119,40	1194,0	3.55e3
55	121,32	1213,2	2.94e3
60	123,24	1232,4	2.45e3
65	125,16	1251,6	2.06e3
70	127,07	1270,7	1.73e6
75	128,98	1289,8	1.46e3
80	130,89	1308,9	1.25e3
85	132,80	1328,0	1.06e3
90	134,70	1347,0	913
95	136,60	1366,0	786
100	138,50	1385,0	680
105	140,39	1403,9	590
110	142,29	1422,9	450
150	157,31	1573,1	192
200	175,84	1758,4	71

Wertetabelle für PT100, PT1000 und den 10k-NTC B57861S

PT100 / PT1000

Ein PT100 oder PT1000 Temperatursensor besteht im wesentlichen aus einem dünnen Platindraht. Dessen Widerstand ändert sich halbwegs linear mit der Temperatur. Die Drift durch Alterung, oder Umwelteinflüsse ist sehr klein. Eine Messung des Widerstands lässt sich daher ohne große Kalibrierung und mit guter absoluter Genauigkeit in einen Temperatur-Wert umsetzen.

Der Nachteil von Platin-Widerständen ist der im Vergleich zum NTC-Widerstand kleine Temperatur-Koeffizient. Das erschwert eine Messung mit hoher Auflösung. Typischerweise wird die Genauigkeit durch Rauschen und Drift der den Widerstand messenden Analog-Elektronik bestimmt. Außerdem trägt der Widerstand der Zuleitungen und ihr Temperaturkoeffizient zur Messung bei. Ein anderes Problem ist die Heizung des Platin-Widerstands durch den für die Messung fließenden Strom. Thermometer auf Basis von PT100 arbeiten daher häufig im Puls-Betrieb, um den Wärmeeintrag durch die Messung klein zu halten.

Pro Kelvin ändert sich der Widerstand um etwa $3.5 \cdot 10^{-3}$, also 3500 ppm/K. Faustregel für PT 100 ist damit $0.35 \Omega/K$.

Digitaler Temperatursensor DS18B20

Der [DS18B20](#) ist ein Temperatursensor, dessen Wert digital ausgelesen werden kann. Ein integrierter (sehr kleiner) Mikroprozessor sorgt für die Linearisierung und die Kommunikation über ein serielles Protokoll. Das heißt, dieser Baustein kann direkt an einen Mikrocontroller angeschlossen werden.

Die absolute Genauigkeit dieses Sensors liegt bei etwa 0.5 K. Je nach programmierbarer Konfiguration entspricht die Höhe der Stufen zwischen zwei benachbarten digitalen Werten einem Temperaturunterschied zwischen 0.5 K und 0.06 K.

Thermoelemente

 [Thermoelemente](#) nutzen den Seebeck-Effekt bei einem Stromkreis mit Leitungen aus unterschiedlichem Metallen. Dabei tritt eine Spannung auf, die proportional zum Temperatur-Unterschied zwischen den Kontaktstellen der Metalle ist. Diese Spannung beträgt zwar nur einige mV pro Kelvin. Dafür steigt sie über einen großen Temperaturbereich in guter Näherung linear an.

Die Proportionalitätskonstante zwischen Seebeck-Spannung und Temperaturunterschied hängt von der Wahl der Metalle ab. Bestimmte Paarungen mit besonders günstigen elektrischen, oder mechanischen Eigenschaften werden mit einem Buchstaben benannt ("Typ K", "Typ J", "Typ E", ...) Siehe dazu auch  [diese Tabelle bei Wikipedia](#).

Der [AD597](#) ist ein Verstärker, der speziell dafür entwickelt ist, die Seebeckspannung eines Thermoelements vom Typ K in ein Signal zu verwandeln, der für weitere Anwendungen, wie etwa AD-Wandler geeignet sind. Dieser Baustein ist intern so abgeglichen, dass sein Ausgang eine Spannung 10 mV/K aufweist. Mit einer speziellen Beschaltung kann dieser Baustein auch direkt als Temperatursensor eingesetzt werden, ohne dass ein Thermoelement angeschlossen ist.

Last
update: 2015/05/05 17:28 bauteil:temperatursensoren <https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=bauteil:temperatursensoren&rev=1430846925>

From:
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/> - **ElektronIQ**

Permanent link:
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=bauteil:temperatursensoren&rev=1430846925>

Last update: **2015/05/05 17:28**

